XENON

# FLASHNI

| Hoher Schallpegel
| Mit Switch Board zur Tonauswahl erhältlich
| Automatische Synchronisation des Tongebers
| Lautstärkeregelung
| Kombination verschiedener Farben
| Xenon-Blitz
| Separat ansteuerbar

# FLASHNI

| High sound output
| Switch board version available
| Automatic synchronisation sounder only
| Volume control
| Combination of different colours
| Xenon flash
| Controlled separately




Shallow Base (IP54)
Standard-Unterteil

Deep Base (IP65)
IP65-Unterteil

U-Base (IP65)
IP65-Unterteil +2

## SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

| Model | FLASHNI 12 V DC | FLASHNI 24 V DC |
|---|---|---|
| Spannungsbereich \| Operating voltage | 9–15 V DC | 18–28 V DC |
| Stromaufnahme<br>Current consumption | 83–111 mA / 87 mA bei DIN-Ton<br>83–111 mA / 87 mA @ DIN-Tone | 59–85 mA / 66 mA bei DIN-Ton<br>59–85 mA / 66 mA @ DIN-Tone |
| Lautstärke<br>Sound output | 75–104 dB(A) / 94 dB(A) bei DIN-Ton<br>75–104 dB(A) / 94 dB(A) @ DIN-Tone | 83–110 dB(A) / 98 dB(A) bei DIN-Ton<br>83–110 dB(A) / 98 dB(A) @ DIN-Tone |
| Signaltöne \| Alarm tones | 32 | 32 |
| Schutzklasse \| IP rating | IP54 (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base) | IP54 (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base) |
| Temperaturbereich<br>Operating temperature | -10 °C bis +55 °C<br>-10 °C to +55 °C | -10 °C bis +55 °C<br>-10 °C to +55 °C |
| Gehäusefarbe \| Body colour | rot oder weiß \| red or white | rot oder weiß \| red or white |
| Linsenfarbe<br>Lens colour | rot, gelb, blau oder klar<br>red, amber, blue or clear | rot, gelb, blau oder klar<br>red, amber, blue or clear |
| Material \| Construction | ABS FR | ABS FR |
| Material Sockel \| Construction base | PC | PC |



Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.

# FLASHNI

| Hoher Schallpegel
| Mit Switch Board zur Tonauswahl erhältlich
| Automatische Synchronisation des Tongebers
| Lautstärkeregelung
| Kombination verschiedener Farben
| Xenon-Blitz

# FLASHNI

| High sound output
| Switch board version available
| Automatic synchronisation sounder only
| Volume control
| Combination of different colours
| Xenon flash




## SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

| Model | FLASHNI 12 V DC | FLASHNI 24 V DC |
|---|---|---|
| Spannungsbereich \| Operating voltage | 9–15 V DC | 18–28 V DC |
| Stromaufnahme<br>Current consumption | 83–111 mA / 87 mA bei DIN-Ton<br>83–111 mA / 87 mA @ DIN-Tone | 59–85 mA / 66 mA bei DIN-Ton<br>59–85 mA / 66 mA @ DIN-Tone |
| Lautstärke<br>Sound output | 75–104 dB(A) / 94 dB(A) bei DIN-Ton<br>75–104 dB(A) / 94 dB(A) @ DIN-Tone | 83–110 dB(A) / 98 dB(A) bei DIN-Ton<br>83–110 dB(A) / 98 dB(A) @ DIN-Tone |
| Signaltöne \| Alarm tones | 32 | 32 |
| Schutzklasse \| IP rating | IP54 (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base) | IP54 (Shallow Base) / IP65 (Deep Base, U-Base) |
| Temperaturbereich<br>Operating temperature | -10 °C bis +55 °C<br>-10 °C to +55 °C | -10 °C bis +55 °C<br>-10 °C to +55 °C |
| Gehäusefarbe \| Body colour | rot oder weiß \| red or white | rot oder weiß \| red or white |
| Linsenfarbe<br>Lens colour | rot, gelb, blau oder klar<br>red, amber, blue or clear | rot, gelb, blau oder klar<br>red, amber, blue or clear |
| Material \| Construction | ABS FR | ABS FR |
| Material Sockel \| Construction base | PC | PC |
| Zulassungen \| Approvals | VdS (G206021), CPD | VdS (G206021), CPD |

Weitere Produktdetails siehe Bedienungsanleitung unter www.compro.de | For further product details see manuals at www.compro.de
Die Stromaufnahme ist abhängig von der Versorgungsspannung. Eine Änderung der Ton-, Lautstärke- oder Blitzeinstellungen wirkt sich auf die Stromaufnahme aus.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. | The power consumption depends on the supply voltage. Changing the tone, volume or flash settings affects the power consumption. Rights reserved to change specifications without prior notice. The General Terms and Conditions apply.